

## Tipo documento: Instrução Operacional

		Título documento:		
Procedimento logar Softphone X-Lite no PABX Virtual				
Emitido por:	Paulo Souza		Versão <b>1.0</b>	Data de emissão
Aprovado por:	Paulo Souza		Versão 1.1	Data de revisão

Para cadastrar uma ramal em um softphone siga os Passos Abaixo:

1.

X-Lite - para realizar o download acesse: https://www.counterpath.com/x-lite-download/

2.

Ao termino da Instalação abra o Software e clique em "Softphone".



3.

	SIP Account ×			
	Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced			
•	Account name: Pode Colocar o Nome do Usu			
	Protocol: SIP			
	Allow this account for Call IM / Presence User Details User ID: NumerodoRamal Domain: DOMINIO.NETTURBO.COM.BR Password: • Display name: NOME PARA APARECER NA TE			
	Authorization name: RAMAL			
	Domain Proxy    Register with domain and receive calls   Send outbound via:   Domain   Proxy Address:   186.209.39.86			
	Dial plan: #1\a\a.T;match=1;prestrip=2;			
	OK Cancel			